

EASY KIT

GESTIBILE VIA SMS | AFFIDABILE | ECONOMICO | PREIMPOSTATO

KIT ANTIFURTO VIA RADIO 8 ZONE CON TELECOMANDO



1 Centralina via radio
con sirena incorporata
+ modulo GSM

+



1 sensore infrarosso
via radio

+



2 contatti magnetici
via radio

+



3 telecomandi

- Frequenza utilizzata 433 MHz
- Portata radio 120 mt aria libera
- Sicuro ed affidabile
- Partizioni : Totale/Parziale
- Supporta fino a 4 telecomandi

- Sirena Interna a centrale 85 dB
- Scheda GSM interna in grado di chiamare 3 utenti
- Invio chiamata vocale con descrizione della zona in allarme

Tecnologie per la Sicurezza

Caratteristiche Tecniche

- Zone Via radio: max 8
- Frequenza utilizzata: 433 MHz
- Portata radio: 120 mt aria libera
- Contatto magnetico alimentato con batterie alcaline
- Rilevatore PIR da soffitto alimentato con batterie alcaline
- Rilevatore PIR da parete alimentato con batterie alcaline
- Partizioni: Totale, Parziale
- Telecomandi supportati: max 4
- Sirena interna alla centrale da 85 dB
- Tempo sirena settabile 5-10-15 min
- 3 differenti toni sirena + Registrazione sirena vocale
- Scheda Gsm interna in grado di chiamare 3 utenti
- Antenna x GSM esterna
- Invio chiamata vocale con descrizione della zona in allarme
- Invio SMS in caso di allarme con descrizione zona
- Invio SMS in Mancanza / Ripristino rete
- Invio SMS Batteria sensore scarica e allarme Tamper
- Invio SMS per SOS
- Inserimento / Disinserimento mediante SMS
- Controllo Stato Impianto mediante SMS
- Batteria Interna: litio 3,7V 800mA 6h in standby
- Assorbimento in Standby: 85mA
- Alimentatore a Corredo: 5V 2A
- Programmazione Assistita mediante voce



Centralina



Infrarosso da soffitto



Telecomando



Infrarosso passivo



Contatto Magnetico